



FREEZE 75

SZYBKA LOKALIZACJA USTEREK METODĄ TERMICZNĄ

Często przyczyną usterek w sprzęcie elektronicznym są trudne do zlokalizowania uszkodzenia termiczne styków i obwodów drukowanych. Zwykle pomiary są najczęściej zbyt czasochłonne. Aby ich uniknąć należy użyć FREEZE 75, który schładza obwód elektryczny do -50°C , pozwalając sprawnie zlokalizować przerwę lub uszkodzenie.

Właściwości:

- Powoduje natychmiastowy spadek temperatury do -50°C ;
- Możliwe jest chłodzenie pojedynczych elementów;
- Nieprzewodzący i niepalny;
- Nie wchodzi w reakcje z innymi materiałami;
- Nie ma potrzeby czasochłonnego sprawdzania wszystkich elementów;
- Natychmiast wykrywa usterki przez szok termiczny.

Zastosowanie:

- Lokalizacja uszkodzonych podzespołów;
- Powoduje natychmiastową reakcję układów scalonych, kondensatorów i rezystorów;
- Może być używany do testowania:
 - części elektronicznych,
 - termostatów w lodówkach i zamrażarkach,
 - systemów kontroli,
 - lamp,
 - elektronicznych elementów gaźników samochodowych,
 - systemów zapłonowych;
- Może być użyty do usuwania gumy do żucia z tkanin.



Dane techniczne	
Pojemniki ciśnieniowe:	200 ml, 400 ml
Kolor:	bezbarwny
Odparowanie:	całkowite
CieŜar właściwy:	1,15 g/cm ³
Zdolność schładzania:	- 52°C
Ciśnienie pary przy 20°C:	460 kPa
Palność:	niepalny