



**Profesjonalny multimetr TRMS z pomiarem temperatury i podświetlanym wyświetlaczem**

**AMPROBE 34XR-A**

**Cena: 853 PLN + VAT**

Wyświetlacz: LCD, 3-3/4 cyfry, 3999

Napięcie AC: 0,1 mV…750 V (45…2 kHz, ±1,2% odczytu + 8 cyfr)

Napięcie DC: 0,1 mV…1000 V (±0,5% odczytu + 1 cyfra, impedancja 10MΩ)

Prąd AC: 0,1 µA…10 A (45…1 kHz, ±1,5% odczytu + 8 cyfr)

Prąd DC: 0,1 µA…10 A (±1% odczytu + 1 cyfra)

Rezystancja: 0,1 Ω…40 MΩ (±1% odczytu + 4 cyfry)

Ciągłość: <35 Ω

Współczynik wypełnienia: 0 do 90% (logika 5V, ±2,0% odczytu + 5 cyfr)

Częstotliwość: 10,00 Hz…1 MHz (±0,1% odczytu + 3 cyfry)

Pojemność: 4,000 nF…4,000 mF (±5% odczytu + 10 cyfr)

Temperatura: -20°C…1000°C (±2,0% odczytu + 4°C)

Kategoria: CAT III/600 V, CAT II/1000 V

Zasilanie: 1 x 6LR61 (9V)

Wymiary: 196 x 92 x 60 mm

Masa: około 400 g z baterią